

Modelo	300	800	1000	1500	2000	3000
Tensão do banco de baterias	12Vdc					
Faixa de tensão de entrada das baterias	10,5Vdc - 15,0 Vdc					
Potência Nominal	300W	800W	1000W	1500W	2000W	3000W
Potencia de Surto	600W	1600W	2000W	3000W	4000W	6000W
Tensão de Saída	127V ou 220V					
Faixa de tensão de saída	117Vac - 133Vac ou 202Vac - 231Vac					
Corrente máxima de entrada	31 A	83 A	104 A	156 A	208 A	295 A
Corrente máxima de saída - 127V	2,36 A	6,29 A	7,87 A	11,81 A	15,74 A	23,62 A
Corrente máxima de saída - 220V	1,36 A	3,36 A	4,54 A	6,81 A	9,09 A	13,63 A
Bitola condutor DC- até 0,5 m - 127V	4 mm ²	25 mm ²	35 mm ²	50 mm ²	70 mm ²	150 mm ²
Bitola condutor DC - até 0,5 m - 220V	2,5 mm ²	16 mm ²	35 mm ²	50 mm ²	70 mm ²	150 mm ²
Frequência de saída	60Hz ± 2					
Formato de onda	Modificada					
Eficiência do Inversor	86%	85%	86%	85%	86%	85%
Entrada USB	5V/2A					
Dimensões (mm)	152x111x61	202x153x61	242x153x61	293x224x81	310x224x81	338x265x117
Peso (kg)	0,52	1,02	1,41	2,38	2,67	5,03